



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعضاء وزوار منتدى الاغوات نت

ان شاء الله يكون الجميع بخير

لقد كثرت اساليب الاختراق وتعددت
واستغلها ضعاف النفوس
للتعدي على الاخرين

لإله إلا الله محمد رسول الله

هناك ثغرة من خلالها يمكن تغيير اعدادات المودم الخاص بك

التلاعب به

وحتى يمكن أخذ الويفي الخاص بك حتى ولو كنت غيرت كلمة مرور المودم

فهو يستطيع الدخول عن طريق هذه الثغرة

تقول لي كيف يمكن الحصول على الايفي الخاص بي من الجزائر كلها مع كثرة ولاياتها

الحقيقة ان اتصالات الجزائر

جعلت لكل ولاية نطاق خاص بها

وهذا ماسهل على الهاكر البحث في نطاق ضيق

أي انه مثلا هاكر من الاغوات يبحث في النطاق المخصص لولاية الاغوات فقط

يستطيع الدخول لأغلب موديمات الولاية واستخرج كلمات المرور الخاصة بالوايفي وحتى يمكن الدخول او غيره ونزع الاشتراك للاجهزه حتى الوصول للرسيفر مثل dreambox.

انا جربت الطريقة قبل طرحها لكي اتأكد من صحة الثغرة

هذه بعض كلمات مرور الوايفي لمدينة الاغواط

N	Broadcast SSID	MAC Address	PASSWORD
1	HG	00:21:63:2	1598***555100
2	HG	00:21:63:2	6697
3	AN	b0:48:7af	28
4	TP-LINK	94:0:c6db	kawa
5	TP-LINK	f4:ec:38:a1	tai
6	Anis	94:0:c6db	On
7	sali 3a	b0:48:7ac	27
8	TP-LINK	b0:48:7ad	loualb
9	TP-LINK	f4:ec:38:df	12
10	TP-LINK	f4:ec:38:a1	ABCD
11	LUX	f4:ec:38:a1	ss1
12	HG	00:21:63:2	19
13	me	d8:5d:4cb	HGGI
14	TP-LINK	f4:ec:38:dc	667
15	D	f4:ec:38:a1	JeWaY-d
16	TE	d8:5d:4cb	50122
17	TP-LINK	f4:ec:38:a1	tai
18	ac	94:0:c6db	777
19	TP-LINK	00:27:19:e	40
20	mostafa	f4:ec:38:dc	77
21	Wireless	f4:ec:38:a1:54:8c	566

انا لم اغير شيء فيها

هدفي كان الحماية وليس التخريب

لقد وضعتها فقط لكي تتأكدوا من خطورة الثغرة



سبحان الله وبحمده *سبحان الله العظيم

اغلب الموديمات المصابة بالموديمات : EchoLife HG520b, ZTE ZXV10 W300, TP-LINK TD-W8901G

ربما هناك الكثير لم اذكرها

المودم مصاب بهذه الثغرة MODEM لكي تعرف ان

اكتب في المتصفح الای بي

192.168.1.1/rom-0

اذا حمل لك ملف اسمه rom0

فالمودم الخاص بك مصاب بالثغرة

وعليك حمايته بالطريقة التي سوف اشرحها

*****استغفر الله واتوب إليه*****

ولهذا سوف اقدم شرح لمنع من الدخول للمودم واستخراج المعلومات منه

يمكن ترجمتها للعربية بـ قائمة ACL أي Access Control List هناك خاصية موجودة في المودم اسمها IP التحكم بالوصول أي الأشخاص المخول لهم للدخول للمودم هنا سوف لن يكون هناك مستخدم كإسم وإنما المخول له بالدخول وافتراضاً أبيب المحلية محصورة بين : IP ايبي، إذن سوف نستعمل المجال هناك من يستعمل غيرها أنا أتكلم عن المستعمل العادي 192.168.1.1192.255.254 و

ويمكنك تحديد ايبي واحد فقط وذلك بحصر المجال أكثر لكن هناك خطورة في ذلك ربما لا يمكنك الدخول فعليك تثبيت ايبي و إعادة تشغيل المودم كذلك يمكنك تثبيت الايبي عن IP للمودم إن اخذ شخص آخر ذلك

لكل ليس كل المودمات تحوي هذه الخاصية mac adresse طريق

سأشرح الطريقة الصور

*****صلي على الحبيب المصطفى*****

او لا ادخل للمودم
ضع الايبي في المتصفح

192.168.1.1

وادخل للمودم

واتبع الخطوات في الصور

..وضع الاعدادات كما في الصورة

*Yes تفعيل خاصية * ACL ونختار أيضاً كما في الخيار الثاني

* الذي الخاص بجهازك أي الذي تريد السماح له بالاتصال بالمودم .. اكتبه في ip ضع الـ ip في خيار الـ * وفي الخانة الثانية ip الخانتان .. اذا اردت ان تضيف جهاز آخر او عدة اجهزة فاكتب في الخانة الأولى أول ip آخر

..مثلاً 192.168.1.9 192.168.1.

يمكنها الاتصال 9 الى 2 من ip جميع الأجهزة التي تحمل الـ

*اختر نوع الاتصال المسموح به .. الموضح في الصورة هو الاتصال من .. application في خيار *
 ليمكنك **all** أو أي اتصال آخر متاح .. من الأحسن اختيار **telnet .. ftp** المتصل وييمكنك اختيار مثل
 الاتصال بالمودم باي نوع تريده

لأنك ستفقد الاتصال بالمودم نهائيا وتضطر **Wan** لا تختار .. **Both** اتركه كما هو .. الخيار **interface**
لأن تعمل _ اعادة المصنع _ للمودم

.. خارجي ونمنع عنه ما يريد **ip** يمكن ان نضع اي

بعد ان تعدل الاعدادات كما تريده جرب من جهاز آخر أي نوع من الاتصال بالمودم ستتجده لن ينجح لأنك
 سمحت الا لجهاز معين او اجهزة معينة بالاتصال بالمودم

The screenshot shows the TP-LINK 54M Wireless ADSL2+ Modem's web-based configuration interface. The top navigation bar includes links for Quick Start, Interface Setup, Advanced Setup, Access Management (which is highlighted with a blue border), Maintenance, and Status. Below the navigation bar, there are tabs for ACL (which is also highlighted with a blue border), Filter, SNMP, UPnP, DDNS, and CWMP.

The main content area is titled "Access Control Setup". On the left sidebar, there are links for Access Control Editing and Access Control Listing. The main form contains the following fields:

- ACL Rule Index: 1
- ACL: Activated (radio button selected)
- Active: Yes (radio button selected)
- Secure IP Address: 192.168.1.2 ~ 192.168.1.6
- Application: Web
- Interface: Both

At the bottom of the form are buttons for Index, Active, Secure IP Address, Application, and Interface. To the right of these buttons is a row of buttons labeled 4, SAVE, DELETE, and CANCEL.

Access Management

Quick Start Interface Setup Advanced Setup **Access Management** Maintenance Status

ACL Filter SNMP UPnP DDNS CWMP

Access Control Setup

ACL : Activated Deactivated

ACL Rule Index : 1 ▾

Active : Yes No

Secure IP Address : 192.168.1.2 ~ 192.168.1.6 (0.0.0.0 ~ 0.0.0.0 means all)

Application : Web ▾

Interface : Both ▾

Access Control Listing

Index	Active	Secure IP Address	Application	Interface
-------	--------	-------------------	-------------	-----------

SAVE **DELETE** **CANCEL**

الى ما تريده admin بعد الانتهاء لا تتسرى تغير كلمة المرور من
ولا تتسرى الدعاء لنا

الله افتح لنا ابواب رحمتك
واغفر لنا ذنبينا
